Bloc blindé 4 prises Danell

Réf : 441-6700



La conception de ce bloc garantit un parfait blindage contre les champs électriques (basses fréquences 50 Hertz). Le profil en aluminium, le câble blindé, le blindage de chacune des prises (mâle + femelles) et l'interrupteur bipolaire contribuent à la parfaite maîtrise des champs électriques.

L'efficacité du blindage a été vérifiée et mesurée d'après les normes TCO'99, Band I (MPR II,

DIN prEN 50279). Les valeurs de mesure de ce bloc sont nettement inférieures à ces préconisations.

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage
- Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques.
- Interrupteur bipolaire : il coupe ainsi la phase et le neutre. Lorsque le bloc est allumé, l'interrupteur lumineux est vert. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution d'un champ électrique.
- Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises.
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.0 mm²) : 2 mètres.
- Il permet une charge électrique de max. 10 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz.
- Dimensions : 317 x 52 x 45 mm (L x l x H), sans câble.
- Poids : 0.700 kg
- Puissance : 3500 W max.

La fabrication et le montage de ce bloc répond aux exigences des normes VDE 0675, partie 6, classe D et ÖVE Sn60, classe E.

Chaque bloc est testé à 100 % et est certifié normes VDE et CE.

Fabriqué en Allemagne par Danell. Garantie : 2 ans.

Accessoires :

Pour une utilisation à votre bureau, il est possible de fixer ce bloc sur un mur, une table, etc. à l'aide de petites équerres (en supplément) donnant la possibilité de l'orienter (réf. 4 41-6867).