Multiprise blindée 3 prises + 2 ports USB 65W (USB-C + USB-A)



En branchant ce bloc multiprise sur une prise murale munie de la terre, un parfait blindage contre les champs électriques (basses fréquences 50 Hertz) est garanti. Le profil en aluminium mis à la terre, le câble blindé et l'interrupteur bipolaire contribuent à la parfaite maîtrise des champs électriques.

- Profil en aluminium pour un meilleur blindage.
- Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques.
- Interrupteur lumineux bipolaire : il coupe ainsi la phase et le neutre. Lorsque le bloc est allumé, l'interrupteur lumineux est rouge. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution d'un champ électrique.
- Fiche mâle droite d'alimentation européenne Type E/F
- 3 Fiches femelles type E
- 1 port C type P.D. 65W
- 1 USB port 3.0 18W
- Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises.
- Protection enfant sur chaque prise.
- Longueur du câble blindé (3 x 1.5 mm²) : environ 1,9 mètres.
- Il permet une charge électrique de max. 16 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz. IP 20
- Poids : 0.700 kg avec câble.
- Puissance : 3680W max
- Dimensions : 35x9cm
- 2 fixations adaptées à des épaisseurs variables de table/bureau.
- Fixation aisé - IP20 - RoHS
- Adapté pour le marché français et compatible avec les câbles de mise à la terre à douille cylindrique.
- La fabrication et le montage de ce bloc multiprise répond aux exigences des directives 2014/35/UE, 2014/30/EU et 2011/65/EU.
- Chaque bloc est testé à 100 % et certifié normes CE
- Garantie 2 ans

Modèle de multiprise intégralement blindé en France dans un atelier artisanal respectueux des contraintes de fabrications originales, au service des clients soucieux de la qualité de leur environnement électromagnétique. Ne le confondez pas avec son modèle original non blindé ! Seules les multiprises possédant l'étiquette de différentiation "multiprise certifiée blindée Geotellurique" retravaillées dans notre atelier vous garantissent une protection maximale des ondes.

Sortie prises USB, quand le port A ou C fonctionne seul :

- Pour le type USB A : 5Vdc 3A max; 9Vdc 2A max; 12Vdc 1.5A max (Max. 18W)

- Pour le type USB C : 5Vdc 3A max; 9Vdc 3A max; 12Vdc 3A max; 15Vdc 3A max; 20Vdc 3.25A max (Max. 65W)

Quand le port A et C fonctionne en même temps :

- -Pour le type USB A : 5Vdc 3A max; 9Vdc 2A max; 12Vdc 1.5A max (Max. 18W)
- -Pour le type USB C : 5Vdc 3A max; 9Vdc 3A max; 12Vdc 3A max; 15Vdc 2.8A max; 20Vdc 2.35A max (Max. 47W)

