Mesureur de la résistance de terre PCE-ERT 10

mesure de la résistance de terre jusqu'à 2000Ω / avec une mesure de la tension de terre / CAT III 1000 V / avec une remise à zéro / grand écran LCD / les piquettes sont inclues dans la livraison

Le mesureur de résistance de terre PCE-ERT 10 est un mesureur de resistance de terre portable qui permet de déterminer de rapidement et simplement la résistance de terre. L'isolement de terre se détermine avec ce mesureur de résistance de terre grâce à la technique de trois conducteurs jusqu'à 2000 Ω. Grâce à un interrupteur giratoire vous pouvez effectuer une remise à zéro avant chaque mesure, ce qui permet d'optimiser la précision. Le mesureur de résistance de terre vous donne aussi une mesure de la résistance normale jusqu'à 200 kΩ, une mesure de la tension de terre et une mesure de la tension alternative et continue. Le grand écran LCD à illumination de fond vous indique en plus la valeur de mesure actuelle ainsi que la tension de la batterie. Cela vous permet de mieux calculer l'état de la batterie. Dans la livraison sont inclus, en plus des câbles de test et des piquettes la pochette de transport dans laquelle sont aussi gardés tous les accessoires. Pour de plus amples informations sur le mesureur de la resistance de terre, veuillez consulter les données techniques suivantes.



- Méthode de mesure à trois conducteurs
- Possibilité de remise à zéro
- Mesure de la tension alternative et continu

- La résistance de terre se détermine dans trois plages de mesure jusqu'à 2000 Ω
- Mesure de la tension de terre jusqu'à 200 V
- Indication de la tension de la batterie sur un grand écran LCD
- Tous les accessoires se gardent aussi dans la pochette de transport
- Les piquettes sont inclues
- CAT III 1000V

Caractéristiques techniques

Plages de mesure	Isolement de terre	20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
	Tension de terre	200 V
	Tension continue	1000 V
	Tension alternative	750 V (40 Hz - 400 Hz)
	Résistance	200 kΩ
Résolution	Isolement de terre	0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
	Tension de terre	0,1 V
	Tension continue	1 V
	Tension alternative	1 V
	Résistance	0,1 kΩ
Précision	Isolement de terre	±(2 % + 10 digits) / ±(2 % + 3 digits) /
	Tension de terre	±(2 % + 3 digits)
	Tension continue	±(3 % + 3 digits)
	Tension alternative	±(0,8 % + 3 digits)
	Résistance	±(1,2 % + 10 digits)
		±(1 % + 2 digits)
Part de mesure		2,5 / seconde
Ecran		écran LCD à illumination de fond
Alimentation		6 x piles de 1,5 V AA
Conditions environnementales		0... 40 ºC / <80 % H.r.
Dimensions		200 x 92 x 50 mm
Poids		700 g
Règlementations		IEC10101, CAT III 1000 V

Accessoires inclues du mesureur d'isolement de terre



Los câbles de test sont marqués de différentes couleurs pour une meilleure orientation.



Les connexions pour les câbles de test sont dans la partie supérieure du mesureur.



Les piquettes sont inclues dans la livraison du mesureur d'isolement de terre.



Pochette de transport pour le mesureur de la résistance de terre PCE-ERT 10.

Contenu de la livraison

1 x Mesureur de la résistance de terre PCE-ERT 10
1 x Set de câbles de test
4 x Piquettes
6 x Piles
1 x Pochette de transport
1 x Notice d'emploi